

技术参考书（参考）

产品信息：

- 产品编码：1-2944-11
- 产品名称：恒温水槽（数显）
- 产品型号：EW-100RD



使用注意事项：

- 本产品额定电源电压为 AC100V 50/60hz，国内需配合转接器使用。建议使用 1200w 以上的变压器配合使用。
- 请勿将本产品作为组件与其他产品组装。
- 本产品单为水加热设计，不可进行除水以外的液体加热。另外，本产品适合使用的水为自来水，请勿使用纯水等纯度较高的水以及会腐蚀金属的盐水，如：海水。

QA：

- 温度表示部分（SV）报错且不断闪烁
产品温度探测器部件损坏或离线，产品自动关闭加热。请联系厂家。
- 温度表示部分（SV）显示错误 erro 且闪烁，运行键按下去不运行
产品功能的计时器部分有参数设置错误，如开始时间，终止时间，持续时间，应重新设置。
步骤：按下 MODE 按键，进入计时器模式选择，使用上下 shift 按键确定开始时间，终止时间，持续时间中哪个为零，将其调整与其他数值。
- 产品启动后自动停下，持续时间一致。
MODE 键查看产品当前模式是否为计时器模式，如是因计时器模式导致的自动停止运行则

将模式切换为手动。（通过 MODE 键切换至 H-1 手动模式）

常见故障分析

产品报错参考表	
	现象：操作面板的温度表示部分（SV）报错，且不断闪烁，间隔约为0.5秒。
	原因：温度传感器损坏。请联系厂家。
	现象：操作面板的温度表示部分（PV）报错，且不断闪烁，间隔约为0.5秒。
	原因：PV值超过控制温度范围的上线10%以上导致停止加热。
	现象：产品不动了，且操作面板的（SV）部分出现报错。
	原因：将产品的定时器功能打开时，产品处于计时器功能，且开始时间，结束时间，持续时间有最少一项为零。请调整三项时间数值。
	现象：产品整体发烫，温度表示部分（PV）出现报错且闪烁。
	原因：过载加热导致触发断保护。请检查是否进行了空烧，检查产品各部件有无明显损坏，如再次启动后仍然发生过热保护则联系厂家进行检测维修。