

型 号	NES-600・NES-600L	NLS-800	NTS-1000
外径误差	$\pm 0.018\text{mm}$	$\pm 0.008\text{mm}$	
圆 度	$\pm 0.01\text{mm}$	$\pm 0.004\text{mm}$	$\pm 0.0025\text{mm}$
曲 度	$\pm 0.025\text{mm}$	$\pm 0.015\text{mm}$	$\pm 0.0075\text{mm}$
观测频率	$\sim 600\text{MHz}$	$\sim 800\text{MHz}$	$\sim 950\text{MHz}$